

PCS 1900 MHz Dupleks Filter

Kuupäev: 28.05.2010

Dupleks filter on ette nähtud PCS-1900 süsteemides saatja ja vastuvõtja signaalide eraldamiseks ning sellega võimaldab signaalide samaaegset vastuvõtmist ja saatmist.

Eelised:

- Väike kadu pääsualas
- Üle 40dB sumbuvus tõkkealas
- Kompaktne konstruktsioon
- Lai temperatuuri vahemik

Kasutusala:

- Test- ja Mõõteseadmed
- Mikrotugijaamad
- Repiiter süsteemid
- Booster seadmed



Specifications

Omadus	Uplink	Downlink
Sagedusala	1850 -1910MHz	1930 -1990MHz
Ribalaius	60MHz	60MHz
Pääsuala sumbuvus	<3.5dB	<3.5dB
Pääsuala sumbuvuse ebahühtlus	<1.5dB	<1.5dB
Pääsuala sobitus	>12dB	>12dB
Tõkkeala sumbuvus	>40dB @ 1930 -1990MHz	>40dB @ 1850 - 1910MHz
RF võimsus	5W max.	
RF pistikud	3xSMAf	
Korpuse mõõdud	57x40x17mm	
Töö temperatuur	-40...+85°C	

