

Eramaja antennivõimendi Tallinn/Helsinki piirkonda

Individuaalne teleantennide reguleeritav filtrivõimendi on ette nähtud TV-signaaside võimendamiseks ja häiretest filtreerimiseks Tallinn/Helsinki piirkonnas. Võimaldab vastu võtta Digi-TV signaale.

4 sisendit:

- Soome meeter
- Soome detsimeeter
- Eesti logo
- ETV

Eelised:

- DVB-T signaalide vastuvõtt
- Odav hind
- Automaatse mastitoite võimalus



Kasutusala:

- Eramaja antennisüsteemid
- Ühisantennivõrgud

Tootekirjeldus:

Eramaja filtrivõimendi AV66-TAHE/AMT on ettenähtud Eesti Digi-TV-kanalite paremaks vastuvõtmiseks. Eesti kanalid R12, E28, E42, E45, E59, E64 ja E32, E44, E46 ja E53 võetakse vastu logo detsimeetriantenniga. Soome kanalid E6 ja E8 võetakse vastu meeterantenniga. Selline lahendus aitab parandada pildi kvaliteeti.

Automaatne mastitoide võimaldab võimendit toita nii otse kui ka koaksiaalkaabliga väljundi kaudu. Kaugtoite korral tuleks kasutada toitesõotjat BT-1.

Tehnilised andmed:

Mudel	Võimendus: Eesti								Võimendus: Soome					Mürategur	
	ETV R2 [dB]	Kan2 R12 [dB]	TV3 E28 [dB]	DVB-T E42 [dB]	DVB-T E45 [dB]	DVB-T E59 [dB]	DVB-T E64 [dB]	FM [dB]	DVB-T E6 [dB]	DVB-T E8 [dB]	DVB-T E32 [dB]	DVB-T E44 [dB]	DVB-T E46 [dB]	DVB-T E53 [dB]	NF VHF/UHF [dB]
AV65-TAHE/AMT	-0,3	+10 kuni +28	+10 kuni +28	+30	+30	+30	+30	-0,5	+31	+31	+30	+30	+30	+30	7,5/8

Võimendi toide +16...20V/110mA. Toiteadapter kuulub võimendi komplekti juurde.