

Eramaja antennivõimendi Tallinna telemasti lähedusse

Individuaalne teleantennide filtrivõimendi on ette nähtud TV-signaaside võimendamiseks ja häiretest filtreerimiseks Tallinna piirkonnas.

3 sisendit:

- Soome logo
- Eesti logo
- ETV

Eelised:

- Odav hind
- Suur võimendus
- Automaatse mastitoite võimalus

Kasutusala:

- Eramaja antennisüsteemid
- Ühisantennivõrgud



Tootekirjeldus:

Eramaja filtrivõimendid AV40-TAHE/AMT, AV41-TAHE/AMT ja AV44-TAHE/AMT on ette nähtud piirkondade jaoks, kus laiaribalise logoperioodilise antenniga on võimalik saavutada Soome TV-signaaside rahuldav vastuvõtt.

Olenevalt kohalike kanalite signaalitaseme suurusest tuleks valik teha kolme võimendi vahel:

Nõrk signaalitase - AV40-TAHE/AMT

Keskmine signaalitase - AV44-TAHE/AMT

Tugev signaalitase - AV41-TAHE/AMT

Kohalike kanalite signaalitaseme võrdsustamiseks on lisatud sumbefiltrid kanalitele R12 ja E28.

Automaatne mastitoite võimaldab võimendit toita nii otse kui ka koaksiaalkaabli kaudu.

Kaugtoite korral tuleks kasutada toitesõõtjat BT-1.

Tehnilised andmed:

Soome kanalite võimendustegur Mürategur Eesti kanalite võimendustegur Mürategur

Mudel	TV1 E6 [dB]	TV2 E8 [dB]	TV3 E24 [dB]	TV4 E35 [dB]	Nelo E52 [dB]	NF VHF/UHF [dB]	ETV R2 [dB]	Kan2 R12 [dB]	TV3 R28 [dB]	DVB-T E45 [dB]	FM [dB]	NF VHF/UHF [dB]
AV40TAHE/AMT	31	31	28	28	29	3.2/4.8	-0.3	30	28	28	-0.5	3.8/6.8
AV41TAHE/AMT	31	31	28	28	29	3.2/4.8	-0.3	18	15	20	-0.5	16/13
AV44TAHE/AMT	31	31	28	28	29	3.2/4.8	-0.3	23	20	25	-0.5	16/13

Võimendi toide +16...20V/110mA. Toiteadapter kuulub võimendi komplekti juurde.