

Jagur 5.5 GHz

Võimsusjaguri PDW2-5060NR abil on võimalik ühendada ühe seadmega kaks antenni või jagada signaali erinevate seadmete vahel.

Eelised:

- Väikesed kaod
- Suur isolatsioon
- Tugev korpus

Kasutusala:

- Traadita võrgud (Wi-Fi)
- Kaablisüsteemid

**Tehnilised andmed:**

Sagedusala	5-6GHz
Tüüp	2-ne
Ühendus	50Ω N-ema
Transmissiooni kadu	0.35dB max. (üle 3dB)
Amplituudi balanss	0.1dB max.
VSWR	1.15 tüüpiline
S11	< -23dB
Isolatsioon @ 5.5GHz	31dB min.
Sisendvõimsus	0.25W max.
Mõõtmed	72 x 58 x 16mm